

產品售後服務保證卡

適用範圍:

- 本產品自購買日起,正常使用情況下保固一年,若超過保固期限將收取一定零件成本費用。
- 在下列情況時,雖然在有效保固期間內,恕不免費保固。
- 1、 未正常使用所導致故障或損壞。
- 2、 購買後的運送/移動落下/保存不當等所造成的故障或損壞。
- 3、 損耗品如零附件。
- 4、 保證書信息記錄不完全,未填入購買日期、無購買店蓋章。
- 5、 特殊環境不保修·如潮濕、硫磺區、海邊高鹽分及船上等 易腐地區。
- 6、 未按照使用說明書之不當操作。
- 產品返廠維修時,送修應自行妥善包裝維修品,以免在運送途中造成損害。
- 自行拆裝產品導致的產品故障,製造方恕不負責.

注意事項

- 為避免觸電,請勿破壞或自行拆解產品。
- 為避免造成眼睛傷害,請不要直視LED光源。
- ■請依照製造商指定專用變壓器及電源插座使用,以維持產品 正党運作。
- 請勿過度調節產品的活動關節部分,以免檯燈關節功能損傷。
- 使用時請勿將產品置於不穩固的桌面,以避免產品傾倒或掉落 損壞。
- ■請勿將產品置於高溫或高濕度的場所。
- 遇下列狀況時・請拔掉電源線・停止使用・如有問題請尋求 室戶服務
- ★電源線或電源插頭損壞或破損時.
- *本燈座受潮或淋到雨
- *本燈座外殼,活動關節處有損壞時.
- *本燈座發生冒煙,火花等安全因素.
- *LED燈泡異常閃爍或損壞時.

感謝你購買本產品

為保證您權益,請妥善填寫,謝謝!

姓	名:
地	址:
電	話:
發票號	:碼:
購買日	期:
產品型	號:
經銷	商: 本欄請加蓋經銷商店章
\wedge	注意 *請妥善保留您的產品保證書,保修期需出示核對
	/== *請妥善保留您的產品保證書,保修期需出示核對



BLUETOOTH SPEAKER LED Table Lamp





5W*2 大功率雙聲道

主要功能

Dr.Light N2 智慧型藍芽音響LED檯燈是一款超方便的 多用途專業檯燈,可輕鬆連結iPhone/iPod/iPad、各 廠牌具備藍芽的智慧型手機、平板等裝置,讓音樂隨即 播放,隨時分享。

- 先進發光技術・無炫光無頻閃・燈光柔和最護眼
- 超長壽命、極小光衰的發光導體
- 觸控開關, 亮度可調節, 操作更方便
- 三色溫可調色,更舒適
- 三維立體全方位照明角度滿足各種使用環境要求
- 折疊結構,包裝體積更小
- 鋁合金散熱片保證LED超長壽命
- CSR8630立體聲4.0藍芽模組,最大接收距離10公尺
- 藍芽通話,語音清晰,無回聲



品名 Model Name	聖誠LED檯燈
型號 Model No.	N2
料號 Part No.	DR-N2-B1A001
尺寸 Size	149 x 149 x 766 mm (±2%)
重量 Weight	1.4 kg (±5%)
材質 Material	橡膠+ABS
輸入電壓 Input Voltage	12 Vdc
輸入電流 Input Current	1500mA
功率因數Power Factor	>0.5
照度 Illuminance	1500 LUX (30cm)
消耗功率 Wattage	12 W (±10%)
演色性指數 CRI	≥ 80
色溫 Color Temperature	5500-6000K 4000-4500K 2800-3300K
藍牙喇叭規格 Bluetooth Speaker	5W+5W Bluetooth 4.0
平均壽命 Light Source Life	25,000hr
製造年份 Year of Manufacture	以本體所示
生產國別 Production Country	中國
光源規格種類 LED Type	LED光源 x 78PCS
室内用燈	具 ta 40℃





將USB線插入變壓器後,然 後另一頭插入產品背後的DC 接頭。



■ 輕觸按鍵即可開啟電源(詳 細操作請參照操作說明)



燈頭可活動的範圍:

在調整燈頭的角度時,請同時按住底座。

燈頭可旋轉範圍為180° (過度調整產品的活動關節,會導致關節功能損壞)

操作說明

觸控按鍵:燈光調節說明(如圖)

し + - M電源 加売 減弱 模式

開啟檯燈:直接按電源開啟或關閉檯燈

調整亮度:在燈剛插電時·按下電源觸控開關·這時是最亮;按"加亮"或"減弱"鍵(五段調光·每段

20%),增加或減弱檯燈的亮度

燈光模式:按鍵"M"調節色溫,有三種模式:

1.黃光 2.自然光 3.白光



開啟音樂:插上電·輕按ON/OFF鍵開機·開機後會聽見喇叭發出"嘟嘟"聲

藍芽連接:開啟後用手機搜索藍芽·名稱:IM829·配對成功後播放音樂

音量調節:長按"VOL+/UP"·"VOL-/DOWN"可調節音量大小、短按上首·下首歌選擇

LINE IN連接:用音源線一頭插入LINE IN口·另一頭連接音源就可聽音樂。插入LINE IN音源線·藍芽斷開;拔開LINE IN音源線·進入藍芽模式

1.開機或按模式鍵切換進入藍芽模式,會發出"咕嚕嚕..."的一聲

2.打開移動設備(手機、電腦等)的藍芽功能,搜索藍芽設備"im829"

3.手動點擊,設備自動配對、連接,連接成功會發出"咕嚕"聲

4.已配對成功的設備,下次開機會自動連接

備註:進入藍芽模式10秒鐘內·藍芽會自動尋找設備並配對連接·10秒後要通過手動連結

聖誠全球科技股份有限公司(221新北市汐止區新台五路一段75號16樓24

Tel: +886-2-2698-8077 Fax: +886-2-2698-2018

股份有限公司 **Dr.Light** 近路—段75號16樓之4